Honda EU30is

Inverter benzinegenerator | Productgegevens

Honda invertergenerator met 2.800 W continu vermogen en 3.000 W maximaal vermogen. Met elektrische start, Eco-Throttle en een 13-liter benzinetank voor stroom op locaties zonder netaansluiting.

Type	Inverter, 1-fase
Nominaal vermogen	2.800 W
Maximaal vermogen	3.000 W
Spanning / frequentie	230 V / 50 Hz
Nominale stroom	12,2 A
Motor	Honda GX200, 4-takt OHV, 1 cilinder
Cilinderinhoud	196 cm³
Brandstof	Loodvrije benzine
Tankinhoud	13 liter
Oliecapaciteit	0,55 liter
Starten	Elektrische start en trekstarter
Nominale bedrijfstijd	Circa 8 uur per tank, afhankelijk van belasting
Afmetingen (l × b × h)	658 × 482 × 570 mm (uitvoering met wielen)
Drooggewicht	61,2 kg (uitvoering met wielen)
Geluidsdruk op werkstation	74 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogen	91 dB(A) LWA

Europese uitvoering met wielen. Bedrijfstijd varieert met belasting en omstandigheden. Alleen buiten gebruiken; uitlaatgassen bevatten koolmonoxide.

Samengesteld door Off-Gridcentrum op basis van Honda-fabrikantgegevens; geen originele Honda-publicatie. Gecontroleerd op 27 oktober 2026.

Bron: Honda Industrie brochure NL, EU30is en specificatietabel (p. 11-12 en 19)

Bron: Honda EU30iS productgegevens